

baseus



Разклонител
CCGAN65-SS2ACE

Ръководство за употреба

1. Описание на продукта:

1 Тъч контрол и статус светлина:

2 Ляв разклонител:

3 Десен разклонител:

4 Разклонител на гърба


5 Type-C

6 USB

7 Type-C кабел

8 Нано подложка

9 Щепсел



2. Спецификации

Име: Baseus PowerCombo разклонител (интелигентен щепсел)

Модел: CCGAN65-SS3ACS

Номинално напрежение: 125V-

Номинална мощност: 1625W макс.

Номинален ток: 13A макс.

Вход: AC 100-125V-, 50/60Hz, 1.5A макс.

Прибиращ се разклонител Изход: 5V—3A; 9V—3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3.25A

USB изход: 5V—3A; 9V—3A; 12V-3A; 20V-3A

Прибиращ се Type-C+Type-C Изход: 45W+20W

Прибиращ се Type-C+USB Изход: 45W+18W

Type-C+USB Изход: 5V—3A 15W

Прибиращ се Type-C+(Type-C+USB) Изход: 45W+15W

Дължина на захранващия кабел: 1.5 т (4.92 фута)

Размери на продукта: 113 x (4.45 X2.6X2.6 инча)

Тегло на продукта: Около 539 г (19.00 унции)

3. Инструкции за употреба

- Бутон за захранване
- Едно докосване: включване/изключване
- Тройно докосване: Отмяна на настройката на детето
- Задържане за 5 секунди: възстановяване на фабричните настройки

Инструкции за индикатора:

Свети постоянно

Светлинен [режим на натоварване:

Изходна мощност приблизително между 0W и 650W

Дишаш

Режим на тежко натоварване: Изходна мощност приблизително между 650W и 1625W, индикаторът мига на 0.5Hz

Бързо мигане

Режим на защита: Изходна мощност над 1625W, автоматично се включва, индикаторът мига на 1Hz

• Инсталиране на приложение

Моля, потърсете „Baseus“ в Apple Store или Google Play и изтеглете официалното приложение Baseus.

• Добавяне на устройство

Моля, свържете разклонителя към захранване и включете Bluetooth на телефона си;

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 55 секунди, докато започне да мига отново;

• Дръжте телефона си близо до разклонителя, отворете приложението Baseus и щракнете върху „Добавяне на устройство“;

• Изберете модел „PS-S2 Pro“;

• Следвайте инструкциите в приложението и завършете добавянето.

4. Съдържание

Разклонител x 1

Ръководство за потребителя x 1

Гаранционна карта x 1

Лепяща подложка x 1

5. Работна среда

Използвайте температура на околната среда: за тропически район с надморска височина под 2000°F.

Температура на околната среда при съхранение: от -200°C до 40°C.

6.Напомняне

- Продуктът има вградена цифрова схема. При откриване на неизправност, захранването се изключва автоматично и индикаторът започва да мига бързо. След като неизправността отшуми, натиснете бутона за захранване, за да възстановите захранването.
- Продуктът поддържа само 2.4GHz WiFi. Моля, уверете се, че вашата WiFi мрежа е 2.4GHz по време на връзката.
- Дължината на прибиращия се кабел е 0.8 м. Просто го издърпайте внимателно след употреба и той ще се прибере. Моля, не го дърпайте твърде силно, тъй като това може да повреди вътрешната структура.
- За да избегнете погрешно натискане на бутона за захранване и случайно включване/изключване на разклонителя, той е настроен на закъснение от 0,6 секунди. Моля, натиснете и задръжте за 0,6 секунди, за да включите/изключите устройството.

7. Предупреждения

Моля, прочетете инструкциите и предупрежденията, преди да използвате този продукт.

Общата изходна мощност не трябва да надвишава номиналната изходна мощност на този продукт.

- Не увивайте захранващия кабел по време на употреба, за да избегнете прегряване.
- Пазете продукта от агресивна среда с висока температура, интензивна светлина, силно магнитно поле или източници на огън.
- Неправилната употреба може да причини повреди на продукта, имуществени щети или телесни повреди.
- Потребителят носи отговорност за всякакви лични и имуществени щети, причинени от неправилна употреба в съответствие с ръководството за потребителя, за което нашата компания не носи никаква правна отговорност.
- На непрофесионалисти е забранено да разглобяват този продукт.
- Избягвайте употребата на домакински уреди или товари, превишаващи изходния ток на този продукт (поради защита на веригата).
- Не прилагайте физическа сила, включително блъскане, хвърляне, стъпване или стискане.

**FR****Cet appareil
se recycle****À DÉPOSER
EN MAGASIN****OU****À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**BDIP**Baseus Digital
Intelligent technology

Warning: Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other injuries.

PAP
Raccolta carta

Производитель:

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd

Add: 2th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,
Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Designed by Baseus

Made in China