

Съдържание:

- Power bank (Външна батерия) *1
- Ръководство за потребителя *1
- Гаранционна карта *1
- Кабел за зареждане *1

Спецификации:

Марка: Baseus
Име: Power Bank (Външна батерия)
Модел No.: BS-30KP365
Батерия: Полимерна литиева батерия
Капацитет: 30000mAh / 111Wh
Коефициент на преобразуване на енергия: ≥75%
Входове:
iP вход: 5V-2.1A
Micro вход: 5V-2A; 9V-2A; 12V-1.5A
Type-C вход: 5V-3A; 9V-3A; 12V-3A; 15V-3A; 20V-3A
Изходи:
Type-C изход: 5V-3A; 9V-3A; 12V-3A; 15V-3A; 20V-3.25A
USB1/USB2/USB3 изход: 5V-3A
USB4 изход: 5V-4.5A(SCP); 4.5V-5A(SCP); 5V-3A; 9V-3A; 12V-2.5A; 20V-1.5A
Комбинирани изходи:
USB1+USB2+USB3+USB4 изход: 5V-3A
USB1/USB2/USB3+Type-C изход: 15W+45W
USB4+Type-C изход: 18W+45W
Общ изход: 5V-6A
Размер на продукта: 145x65x38mm
Тегло на продукта: Около 550g



Описание:

Този продукт е преносимо устройство за зареждане, което може да зарежда цифрови продукти като мобилни телефони, лаптопи, таблети, електронни четци и игрални конзоли. Продуктът има 3 входа, 5 изхода, поддържа PD 3.0 двупосочно бързо зареждане, 60W вход с висока мощност и 65W изход, с цифров дисплей на електрическо количество, напрежение и ток.

Инструкции за бутона за захранване:

В състояние на празен ход, натиснете бутона, за да покажете текущото ниво на батерията. В състояние на зареждане, натиснете бутона, за да покажете текущото ниво на батерията, натиснете го отново, за да покажете текущото напрежение, и отново, за да покажете текущото напрежение. Когато са свързани множество товари, натиснете бутона, за да покажете текущото напрежение и общия ток на натоварване.

Работна среда:

Работна температура: Метролически район, 0°C до 40°C
Температура на съхранение: 0°C до 40°C

Описание на иконата:

Иконата за 5 години се отнася до "валиден период на екологично използване", а не до гаранционния период на качеството на продукта. Електронните продукти съдържат токсични вещества. Прекомерната употреба може да причини изтичане или мутация на тези вещества, причинявайки замърсяване на околната среда или щети. Всички електронни продукти трябва да се използват в рамките на този период.

Съвети за инструкции за безопасност:

Прочетете всички инструкции и предупреждения преди употреба. Външните батерии имат ефективност на преобразуване, така че капацитетът на батерията не е равен на капацитета за презареждане. Зареждайте вашата външна батерия периодично (на всеки 5 месеца), за да поддържате дълъг експлоатационен живот. Неправилната употреба може да причини щети или да застраши личната безопасност. Избягвайте силни физически въздействия. Потребителят е отговорен за щети, произтичащи от неправилна употреба срещу ръководството за потребителя или пренебрегване на предупреждението. На непрофесионалистите е строго забранено да разглобяват продукта.

Съдържание:

Части	Токсични или опасни вещества					
	Олово (Pb)	Живак (Hg)	Кадмий (Cd)	Шествалентен Хром (Cr VI)	Полибромирани бифенили (PBB)	Полибромирани фенолови етери (PBDE)
Платката	X	O	O	O	O	O
Батерия	X	O	O	O	O	O
Корпус	O	O	O	O	O	O

Таблица показва наличието на токсични или опасни вещества (Олово, Живак, Кадмий, Шествалентен хром, Полибромирани бифенили, Полибромирани дифенилови етери) в различни части (PCB, Батерия, Корпус). "X" показва, че веществото надвишава границата, посочена в стандарта GB/T 26572. "O" показва, че веществото е под границата. Продуктът отговаря на директивата EU ROHS 2.0 (2011/65/EU).