Baseus

Ръководство за потребителя

Baseus T2 Pro интелигентно тракерно устройство | Baseus T2 Pro,

Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя
преди употребата и го запазете за бъдещо справка

IN

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Име: Baseus T2 Pro Smart Device Tracker
Модел №: BS-PF001
Материал: PC
Размери на продукта: 35 x 33,2 x 8,1 мм
Тегло на продукта: ≈8 г
Номинално напрежение: 3 V
Номинална мощност: 10 mW
Номинален ток: 3,3 mA
Сила на звука: 80-100 dB
Батерия: CR2032 240 mAh@3 V
Живот на батерията: повече от 12 месеца (изчислено 15 пъти на ден)
Работно разстояние: В радиус от 30 м за открити външни и закрити пространства, радиус от 10 м за общи закрити пространства
Аксесоари: Връзка за носене*1

ИМЕ НА ЧАСТТА НА ПРОДУКТА

ИЗТЕГЛЯНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Потърсете "Baseus App" в App Store, сканирайте QR кода в ръководството, за да изтеглите и инсталирате приложението

ПРИЛОЖЕТЕ НАСТРОЙКИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ

Моля, дръжте приложението Baseus да работи непрекъснато във фонов режим. Това гарантира, че мобилният телефон може да получава аларми и напоменания от тракера на смарт устройства нормално. Щракнете върху Настройки → Стартиране на приложението → Управление на стартирането на приложенията → Ръчно стартиране на приложението: Разрешете автоматично стартиране, свързаното стартиране и фонови дейности. Изключете режима за пестене на енергия и функцията „Не безпокойте" в системния интерфейс на телефона.

СВЪРЗВАНЕ С УСТРОЙСТВО (ANDROID)

1. След като изтеглите приложението, включете функцията „Безжична връзка" и GPS функцията.
2. Включете „Безжична връзка", щракнете върху „Настройки" → Включете „Географско местоположение" → Включете „Услуги за местоположение".
   * Моля, поддържайте мрежата стабилна, когато свързвате устройството.

СВЪРЗВАНЕ С УСТРОЙСТВО (IOS)

1. След като изтеглите приложението, включете функцията „Безжична връзка" , и GPS функцията.
2. Разрешете функцията „Безжична връзка" → Разрешете на приложението да използва вашето географско местоположение → Щракнете върху бутона „Разрешаване".
3. Разрешаване на известия → Щракнете върху „Разрешаване" → Разрешете на приложението Baseus да ви изпраща известия.
   Моля, включете функцията за безжична връзка и поддържайте мрежата да работи безпроблемно при свързване с устройства.
4. Отворете на началната страница и щракнете върху „+" в горния десен ъгъл, за да свържете устройството си.
5. Отидете на страницата „Добавяне на устройство" и щракнете върху „T2 Pro Smart Device Tracker", за да добавите устройството.
6. След като устройството е добавено, поставете го близо до мобилния телефон и натиснете „Бутона" за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал.
7. След като връзката на устройството е завършена, щракнете върху „Панери".

НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО

Режим на аларма:

- Отидете на страницата „Настройки на устройството" или включете/изключете алармата на мобилния телефон или алармата на Smart Device Tracker.

Аларми за мобилен телефон (Задаване на мелодии на телефона):

- Изберете предпочитаната мелодия.

Настройки на „Режим „Не безпокойте" (задаване на режим „Не безпокойте"):

- Добавете област за ограничаване на смущенията. Задайте име, период от време и област, която да не се безпокои.
- Когато настройката е завършена, върнете се и щракнете върху бутона „Запазване".

БЕЛЕЖКИ

1. Извадете и поставете батерията: Отворете задния капак на Smart Device Tracker, за да смените батерията. След смяна затворете задния капак и натиснете леко, докато се заключи. (Забележка: моля, използвайте батерия тип CR2032 за смяна)
2. Не използвайте този продукт във влажна среда.
3. Този продукт не е играчка, моля, дръжте децата далеч от устройството, за да избегнете случайно поглъщане.
4. Не използвайте течности, спрейове за почистване или мокра кърпа за почистване на този продукт
5. Дръжте далеч от водоизточници и източници на топлина по време на употреба, за да избегнете повреда на продукта и потенциални опасности за безопасността

Това оборудване отговаря на разпоредбите на Директива 2012/19/ЕС и 2006/66/ЕС. Строго е забранено изхвърлянето на това оборудване с обикновените боклци; то трябва да бъде рециклиран. Този символ показва, че продуктът не трябва да се третира като обикновени битови отпадъци и трябва да бъде предаден в център за рециклиране, който е способен да рециклира електронно и електрическо оборудване.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия: (1) това
устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство
трябва да приема всякакви получени
смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана
работа.
Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи
ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на с оборудването. Ако това оборудване причини вредни смущения на радиото или телевизията, това оборудване не е в границите за цифрово устройство клас B съгласно Част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения. Няма обаче гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация

Прием, който може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:
-- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
-- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
-- Свържете оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
-- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Следпродажбено обслужване | Следпродажбено обслужване | Следпродажбено обслужване |
Следпродажбено обслужване | Обслужване на клиента | Поддръжка след продажба |
Следпродажбено обслужване | Следпродажбено обслужване
Следпродажбено обслужване | A/S услуга

Следпродажбено обслужване | Следпродажбено обслужване | Следпродажбено обслужване

- 12-месечна ограничена гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

- 12-месечна ограничена гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

- 12-месечна ограничена гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

- 12-месечна ограничена гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

- 12-месечна ограничена гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

- 12-месечна ограничена гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

- 12-месечна ограничена гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

- 12 месеца гаранция.
- Техническата поддръжка не е ограничена във времето.

- 12-месечна ограничена гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

- 12-месечна ограничена гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

- 12-месечна ограничена гаранция
- Неограничена техническа поддръжка

- 12 месеца гаранция
- Доживотна техническа поддръжка

12-месечна ограничена гаранция
Доживотна техническа поддръжка

Производител: Shenzhen Shishang Chuangzhan Technology Co., Ltd.

Адрес: 5-ти етаж, сграда Б, Baseus Smart Park, № 2008 Xuegang Road, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Стандарт за внедряване: Q/SSCZ 037

Гореща линия: 4000-712-711 Уебсайт: www.baseus.com

Производител: Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.
Адрес: 5-ти етаж, сграда B, Baseus Intelligence Park, № 2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Изпълнителен стандарт: Q/SSCZ 037
Гореща линия: +86-4000-712-711 Уебсайт: www.baseus.com

Проектиран от Baseus
Произведено в Китай

PB3319Z_P0A1
1000037295